PINZA AMPERIMÉTRICA LIMIT DCM2

REF: 128560117

Descripción

La Pinza amperimétrica LIMIT DCM2 de Limit, código 128560117, es un instrumento de medición diseñado para proporcionar mediciones precisas y seguras de diversas magnitudes eléctricas. Este versátil dispositivo es capaz de medir corriente AC/DC, voltaje AC/DC, resistencia y frecuencia eléctrica, lo que lo convierte en una herramienta esencial para profesionales y entusiastas en el campo de la electricidad y la electrónica.

La principal funcionalidad de la Pinza Amperimétrica LIMIT DCM2 es su capacidad para medir la corriente eléctrica en un circuito sin interrumpir su flujo. Esto se logra mediante el uso de una pinza especialmente diseñada que se coloca alrededor del conductor y detecta la corriente sin necesidad de contacto directo.

Con su función de prueba de diodo para continuidad, los usuarios pueden realizar fácilmente verificaciones rápidas de circuitos y componentes. Además, cuenta con la capacidad de retención de datos, lo que permite al usuario capturar y mantener en pantalla los valores de las mediciones para su posterior análisis.

Una característica importante de la Pinza Amperimétrica Limit DCM2 es su sistema de advertencia de capacidad de batería baja, lo que garantiza que el usuario siempre esté informado sobre el estado de la energía del dispositivo. Para mayor comodidad y portabilidad, el producto se suministra con cables de prueba y un práctico maletín, lo que facilita su transporte y almacenamiento seguro.

Esta herramienta ha sido fabricada siguiendo los estándares internacionales de seguridad y cuenta con un aislamiento de seguridad CAT II 600 V / CAT III 300 V según la norma IEC 61010. Esto significa que esta pinza puede utilizarse con confianza en aplicaciones de hasta 600 voltios para categoría CAT II y 300 voltios para categoría CAT III.

Características técnicas

- **Peso neto:** 0.248 Kg
- **Tensión DC:** 600 V
- **Tensión DC resolución:** 1 mV
- **Tensión AC:** 600 V
- **Tensión AC resolución:** 1 mV
- **Tensión AC precisión:** +-(1% + 5)
- **Corriente AC:** 400 A
- **Corriente AC resolución:** 4 A
- **Corriente AC precisión:** +-(4%+10)
- **Resistencia:** 40-400 ?
- **Resistencia resolución:** 0,1 ?

Imágenes