NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Roedora de batería

18V; metaBOX 145

Nº de pedido 601614840
EAN 4061792183308

Ilustración representativa

- Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
- Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
- Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
- Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
- Cortes antideformantes y sin chispas sin polvo metálico molesto
- Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
- Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de la matriz y del punzón
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Con saco colector de virutas para proteger contra la corrosión por contacto de las virutas que quedan
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²	1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²	1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²	0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²	2 mm
Número de carreras marcha en vacío	660 - 2360 /min
Velocidad de corte	1.2 - 2.6 m/min
Anchura de la línea de corte	5 mm
Diámetro del agujero inicial	21 mm
Radio mínimo de curvatura	40 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg

Vibración

Cortar chapa	8 m/s²
Inseguridad de medición K	1.6 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Punzón
Matriz
Saco colector de virutas
Llave combinada
metaBOX 145
sin batería, sin cargador